

Scheda dati: 3406.4.S.W.FMI.67

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B



colore:

 crema

 coffee

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.FMI.67

E-NR: 333 390 040

EAN: 7613175382593

Variatore universale LED Wiser 1 canale scena WLAN Gen.B - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - Per retrofit LED variabili 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 300 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Il tasto per scena consente di salvare e richiamare scene - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - FMI - grigio scuro - IP20 - 88 x 88 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Placca frontale per set di copertura Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.FMI.67

377 501 040



1/4 tasto Wiser - Con simbolo Scena 3 - grigio scuro

915-3400.4.S3.FMI.67

377 490 040

Scheda dati: 3406.4.S.W.FMI.67


Set di copertura variatore Wisier 1 canale scena - 920-3406.4.S.FMI.67
 4 tasti - FMI - grigio scuro 333 900 040



1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 4 - grigio scuro 915-3400.4.S4.FMI.67
 377 500 040



1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 2 - grigio scuro 915-3400.4.S2.FMI.67
 377 480 040



1/4 tasto Wisier - Con simbolo Scena 1 - grigio scuro 915-3400.4.S1.FMI.67
 377 470 040



Magnete Wisier - Con moschettone 3420-2.MAG
 - rosso - Per la messa in funzione di Wisier by Feller 333 999 200

Scomposizione:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wisier 1 canale - 1 uscita dimmerabile, 230 V AC - Funzionale con comando Wisier - BSM	3406.B.BSM 333 363 780



Comando variatore Wisier 1 canale scena WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temp... 926-3406.4.S.W.B.FMI.67
 333 970 040