

Fiche technique: 3406.4.S.W.GMI.A.35

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

crema

umbra

noir

blanc

gris clair

gris foncé

Assortiment:

GMI.A

G.A

GX.54.A

Feller-NR: 3406.4.S.W.GMI.A.35

E-NR: 331 390 010

EAN: 7613175469621

EDIZIO.liv - Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Profondeur 36 mm - GMI.A - crema - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser

Feller-Nr / E-NR

900-3400.0.GMI.35

388 007 010



Fiche technique: 3406.4.S.W.GMI.A.35



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge - 3420-2.MAG
Pour la mise en service de Wiser by Feller 333 999 200



EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur 920-3406.4.S.GMI.A.35
Wiser 1 canall scène - 4 touches - crema 388 159 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S4.GMI.35
Scène 4 - crema 388 083 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S3.GMI.35
Scène 3 - crema 388 082 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S2.GMI.35
Scène 2 - crema 388 081 010



EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole 915-3400.4.S1.GMI.35
Scène 1 - crema 388 080 010

Décomposition:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser	3406.B.BAM
1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC -	331 363 790
Fonctionnel avec commande Wiser - Système de...	



EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 1 canall	926-3406.4.S.W.B.GMI.35
scène WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à	388 512 010
100 appareils, lumière et stores, station mét...	