

Fiche technique: 3406.4.S.W.QMI.60

STANDARDdue

Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3406.4.S.W.QMI.60

E-NR: 333 390 150

EAN: 7613175382852

Variateur universel LED Wiser 1 canal scène WLAN Gen.B - 1 sortie graduable, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Pour LED rétrofit variables 150 VA (RC) / 60 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 300 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Le touche de scène vous permet d'enregistrer et de rappeler des scènes - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Profondeur 36 mm - QMI - noir - IP20 - 90 x 90 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: Duroplast

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:



Name / Kategorie

Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200

Fiche technique: 3406.4.S.W.QMI.60

	Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - noir	915-3400.4.I.QMI.60 377 390 150
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de recouvrement variateur Wiser 1 canall scène - 4 touches - noir	920-3406.4.S.QMI.A.60 388 159 150
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 1 - noir	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
	Blocage pour set de recouvrement Wiser - STANDARDdue - Pour un montage dans une construction légère	3420.STOP.Q.SET.EB 333 999 100
	Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Touche Wiser - Avec symbole Scène 2 - noir	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150
	Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.QMI.60 377 450 150

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 1 canal - 1 sortie graduable, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	3406.B.BSM 333 363 780

Fiche technique: 3406.4.S.W.QMI.60



Commande variateur Wiser 1 canall scène WLAN 926-3406.4.S.W.B.QMI.60
Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, 333 970 150
lumière et stores, station météo, capteur de ...