

Scheda dati: 3407.4.GMI.A.67


EDIZIO.liv


EDIZIO.liv Variatore universale LED Wiser 2 canali

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C



colore:

 crema

 umbra

 nero

 bianco

 grigio chiaro

 grigio scuro

Esecuzione:

 GMI.A

 G.A

 GX.54.A

Feller-NR: 3407.4.GMI.A.67

E-NR: 331 400 040

EAN: 7613175472973

EDIZIO.liv - Variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Sistema di fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - GMI.A - grigio scuro - IP20 - 96 x 96 mm (93 x 93 mm)

senza alogeni: Sì

applicazione: controllo di utenze elettriche

qualità del materiale: materiale termoplastico

numero di punti di azionamento: 4

materiale: materiale sintetico

numero di tasti: 4

con indicatore a LED: Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



EDIZIO.liv - Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - grigio scuro

920-3407.4.GMI.A.67
388 161 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro

915-3400.4.MIN.GMI.67
388 077 040

Scheda dati: 3407.4.GMI.A.67


EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo +
(Più) - grigio scuro

915-3400.4.PLUS.GMI.67
388 079 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O
(OFF) - grigio scuro

915-3400.4.O.GMI.67
388 078 040



EDIZIO.liv - 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I
(ON) - grigio scuro

915-3400.4.I.GMI.67
388 075 040



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by
Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Placca frontale per set di copertura Wiser

900-3400.0.GMI.67
388 007 040

Scomposizione:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2
canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...

3407.B.BAM
331 403 790



EDIZIO.liv - Comando variatore Wiser 2 canali -
Funzionale con unità funzionale Wiser -
Sistema de fissaggio SNAPFIX® - 4 tasti - ...

926-3407.4.A.GMI.A.67
388 514 040