

## NEVO

### Variateur universel LED Wiser 2 canaux


**couleur:**
 noir

 blanc

 gris clair

**Assortiment:**
 N.CO.Q

 NAP.Q

 NUP.Q

**Feller-NR:** 3407.4.N.CO.Q.62

**E-NR:** 333 406 440

**EAN:** 7613175383750

Variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - Avec membrane transparente - Disque frontale 53 mm, pour découpe 53 mm - 4 touches - Profondeur 27 mm - N.CO.Q - gris clair - IP55 - 87 x 87 mm - Résistance aux chocs: IK07

<b>sans halogène:</b>	Oui
<b>application:</b>	commande de consommateurs électriques
<b>qualité du matériau:</b>	matière thermoplastique
<b>nombre de points actionnable:</b>	4
<b>matériau:</b>	matière synthétique
<b>nombre de touches:</b>	4
<b>avec affichage LED:</b>	Oui

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

 Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -  
 Pour la mise en service de Wiser by Feller

**Feller-Nr / E-NR**

 3420-2.MAG  
 333 999 200

 Blocage pour set de recouvrement Wiser -  
 STANDARDdue - Pour un montage dans une  
 construction légère

 3420.STOP.Q.SET.EB  
 333 999 100

**Fiche technique: 3407.4.N.CO.Q.62**


Vis Pan-Head avec 3 trous - M3 x 14 mm - 934-921.PH3.N.Q  
 Pour couvercles réguliers - Pour NAP et NUP - 160 213 010  
 Fourniture: Set à 4 vis



Vis Pan-Head - M3 x 14 mm - Pour couvercles 934-921.N.Q  
 réguliers - Pour NAP et NUP - Fourniture: 1 Vis 160 213 000  
 à bois



Clapet pour poussoir KNX RGB - Avec vis et 921-4400.N.Q.62  
 joint - gris clair 377 013 040



Membrane - Pour poussoirs KNX et appareils 925-4400.N.Q.10  
 Wiser - Transparent 377 031 090



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - 915-3400.4.MIN.QMI.61  
 blanc 377 410 100



Touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc 915-3400.4.O.QMI.61  
 377 450 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc 915-3400.4.PLUS.QMI.61  
 377 460 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche 915-3400.4.AB.QMI.61  
 Descendante - blanc 377 310 100






Touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc 915-3400.4.I.QMI.61  
 377 390 100



Touche Wiser - Avec symbole Flèche Montante 915-3400.4.AUF.QMI.61  
 - blanc 377 310 200

## Fiche technique: 3407.4.N.CO.Q.62

### Décomposition:

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Clapet pour pourssoir KNX RGB - Avec vis et joint - gris clair	921-4400.N.Q.62 377 013 040
	Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSM	3407.B.BSM 333 403 780
	Commande variateur Wiser 2 canaux - Fonctionnel avec unité fonctionnelle Wiser - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - Q - blan...	926-3407.4.A.Q.61 333 736 100