

Scheda dati: 3407.4.QX.54.60

STANDARDdue

Variatore universale LED Wiser 2 canali



colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 3407.4.QX.54.60

E-NR: 333 401 150

EAN: 7613175383859

Variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - nero - IP20 - 76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200

Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150

Scheda dati: 3407.4.QX.54.60



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio
di copertura - nero

920-3407.4.Q.A.60
388 160 150

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

912.FX.54
283 915 000



Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2
canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - BSE

3407.B.BSE
333 406 780



Coperchio per apparecchi QX - Per 1
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50
mm - Senza cornice plastica (da comandare
separatamente)...

901.QX.54.60
283 011 150



Comando variatore Wiser 2 canali - Funzionale
con unità funzionale Wiser - 4 tasti - Senza
telaio di copertura - Q - nero

926-3407.4.A.Q.60
333 736 150

Scheda dati: 3407.4.QX.54.60

