

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3407.4.QX.54.A.61

E-NR: 331 401 100

EAN: 7613175467085

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser
LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge,
230 V AC - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare
Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare
Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150
VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und
konventionellen Transformatoren nicht möglich -
Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit
Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4
Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm -
SNAPFIX® Befestigungssystem - Anbauhöhe 58 mm -
QX.54.A - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Arretierung für Wiser Abdeckset -
STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser
Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - Ohne
Abdeckrahmen - weiss

920-3407.4.Q.A.61

388 160 100



Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss

915-3400.4.I.QMI.61

377 390 100



Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.QMI.61

377 460 100



Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss

915-3400.4.O.QMI.61

377 450 100

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz -
SNAPFIX®...

Feller-Nr / E-NR

3407.B.BAE

331 406 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Befestigungsbügel
- Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat
- SNAPFIX® Befestigungssystem -
Bestandteil...

912.X.54.EA

283 000 110



STANDARDdue (SNAPFIX) - Kappe für
QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit Bohrung
STANDARDdue 50 mm - Ohne
Kunststoff-Grundrahmen (separat...

901.QX.54.A.61

283 200 100



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal -
Funktionsfähig mit Wiser Funktionseinsatz - 4
Tasten - Ohne Abdeckrahmen - Q - weiss

926-3407.4.A.Q.61

333 736 100

Datenblatt: 3407.4.QX.54.A.61

