

Scheda dati: 3407.4.W.F.35

EDIZIOdue colore

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:



- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3407.4.W.F.35
E-NR: 333 416 010
EAN: 7613175371740


Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm


senza alogeni:	Si
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Si


Accessorio:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - F - crema	920-3407.4.F.35 333 916 010
 1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - crema	915-3400.4.PLUS.FMI.35 377 460 010

Scheda dati: 3407.4.W.F.35



 1/4 tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - crema 915-3400.4.O.FMI.35
 377 450 010



 Placca frontale per set di copertura Wiser 900-3400.0.FMI.35
 377 501 010


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - crema 915-3400.4.MIN.FMI.35
 377 410 010


 1/4 tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - crema 915-3400.4.I.FMI.35
 377 390 010

Scomposizione:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - BSE	3407.B.BSE 333 406 780


 Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...

926-3407.4.W.B.F.35
333 986 010