

EDIZIOdue colore

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss


 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3407.4.W.F.61

E-NR: 333 416 000

EAN: 7613175371801

Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Einbautiefe 36 mm - F - weiss - IP20 - 60 x 60 mm

Halogenfrei: Ja

Anwendung: steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte: Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte: 4

Werkstoff: Kunststoff

Anzahl der Tasten: 4

Mit LED-Anzeige: Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Abdeckset Wiser Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten -
Ohne Abdeckrahmen - F - weiss

920-3407.4.F.61
333 916 000



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss

915-3400.4.PLUS.FMI.61
377 460 000



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss 915-3400.4.O.FMI.61
377 450 000



Frontplatte für Wiser Abdeckset 900-3400.0.FMI.61
377 501 000



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss 915-3400.4.MIN.FMI.61
377 410 000



Wiser 1/4-Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss 915-3400.4.I.FMI.61
377 390 000

Zerlegung:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3407.B.BSE
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -	333 406 780
Funktionsfähig mit Wiser Bedieneinsatz - BSE	



Bedieneinsatz Wiser Dimmer 2-Kanal WLAN	926-3407.4.W.B.F.61
Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht	333 986 000
und Storen, Wetterstation,	
Raumtemperatursensor - Fu...	