

## EDIZIOdue colore

### Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B



#### colore:

- crema
- bianco
- coffee
- grigio chiaro
- nero
- grigio scuro

#### Esecuzione:

- F
- FMI
- FX.54

**Feller-NR:** 3407.4.W.F.67  
**E-NR:** 333 416 040  
**EAN:** 7613175372617

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Profondità 36 mm - F - grigio scuro - IP20 - 60 x 60 mm

<b>senza alogeni:</b>	Sì
<b>applicazione:</b>	controllo di utenze elettriche
<b>qualità del materiale:</b>	materiale termoplastico
<b>numero di punti di azionamento:</b>	4
<b>materiale:</b>	materiale sintetico
<b>numero di tasti:</b>	4
<b>con indicatore a LED:</b>	Sì

#### Accessorio:




##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR

Set di copertura variatore Wiser 2 canali - 4 tasti 920-3407.4.F.67  
 - Senza telaio di copertura - F - grigio scuro 333 916 040


1/4 tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - grigio scuro 915-3400.4.PLUS.FMI.67  
 377 460 040


**Scheda dati: 3407.4.W.F.67**


 1/4 tasto Wisier - Con simbolo O (OFF) - grigio scuro 915-3400.4.O.FMI.67  
 377 450 040



Placca frontale per set di copertura Wisier 900-3400.0.FMI.67  
 377 501 040


 1/4 tasto Wisier - Con simbolo ? (Meno) - grigio scuro 915-3400.4.MIN.FMI.67  
 377 410 040


 1/4 tasto Wisier - Con simbolo I (ON) - grigio scuro 915-3400.4.I.FMI.67  
 377 390 040

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Unità funzionale variatore universale LED Wisier 2 canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wisier - BSE	3407.B.BSE 333 406 780



Comando variatore Wisier 2 canali WLAN Gen.B - Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	926-3407.4.W.B.F.67 333 986 040
--	------------------------------------