

EDIZIOdue colore

Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B



couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

Assortiment:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3407.4.W.FX.54.61

E-NR: 333 411 000

EAN: 7613175383866

Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - 2 sorties graduables, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Hauteur 54 mm - FX.54 - blanc - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène: Oui

application: commande de consommateurs électriques

qualité du matériau: matière thermoplastique

nombre de points actionnable: 4

matériau: matière synthétique

nombre de touches: 4

avec affichage LED: Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - F - blanc

920-3407.4.F.61
333 916 000



1/4 touche Wiser - Avec symbole I (Encl.) - blanc

915-3400.4.I.FMI.61
377 390 000

Fiche technique: 3407.4.W.FX.54.61

	1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc	915-3400.4.PLUS.FMI.61 377 460 000
	1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - blanc	915-3400.4.MIN.FMI.61 377 410 000
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.FMI.61 377 501 000
	1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - blanc	915-3400.4.O.FMI.61 377 450 000

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - BSE	3407.B.BSE 333 406 780
	Capot pour appareils FX - FX.54 - blanc	901.FX.54.61 283 905 000
	Commande variateur Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, capteur de tempér...	926-3407.4.W.B.F.61 333 986 000