

EDIZIO.liv

EDIZIO.liv Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

- | | | |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> umbra | <input type="checkbox"/> noir |
| <input type="checkbox"/> blanc | <input type="checkbox"/> gris clair | <input type="checkbox"/> gris foncé |

Assortiment:

- | | | |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> GMI.A | <input type="checkbox"/> G.A | <input type="checkbox"/> GX.54.A |
|--------------------------------|------------------------------|----------------------------------|

Feller-NR: 3407.4.W.GX.54.A.60



E-NR: 331 411 050

EAN: 7613175452357

EDIZIO.liv - Variateur universel LED Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - 2 sorties graduables, 230V AC - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - 2 circuits gradateurs séparés - Pour LED rétrofit variables 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Pour transformateurs réglables avec source lumineuse BT (halogène, LED) 150 VA - Mode de charge mixte de transformateurs électroniques et conventionnels n'est pas possible - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 4 touches - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 57 mm - GX.54.A - noir - IP20 - 74 x 74 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	matière thermoplastique
nombre de points actionnable:	4
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	4
avec affichage LED:	Oui





Accessoires:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Plaque frontale pour set de recouvrement Wiser	900-3400.0.GMI.60 388 007 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole (Encl.) - noir	915-3400.4.I.GMI.60 388 075 050

Fiche technique: 3407.4.W.GX.54.A.60

	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - noir	915-3400.4.PLUS.GMI.60 388 079 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole O (Décl.) - noir	915-3400.4.O.GMI.60 388 078 050
	EDIZIO.liv - 1/4 touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) - noir	915-3400.4.MIN.GMI.60 388 077 050
	EDIZIO.liv - Set de recouvrement variateur Wiser 2 canal - 4 touches - Sans cadre de recouvrement - noir	920-3407.4.G.A.60 388 160 050

Décomposition:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unité fonctionnelle variateur universel LED Wiser 2 canaux - 2 sorties graduables, 230V AC - Fonctionnel avec commande Wiser - Système...	3407.B.BAE 331 406 790
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - Système de fixation SNAPFIX® - Composant	912.X.54.EA 283 000 110
	EDIZIO.liv - Commande variateur Wiser 2 canaux WLAN Gen.B - Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière et stores, station météo, ca...	926-3407.4.W.B.G.60 388 515 050
	EDIZIO.liv - Capot pour appareils GX - noir	901.GX.54.A.60 283 200 050