

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B

EDIZIO.liv è la sintesi degli oltre 100 anni di competenza di Feller nell'ambito del design. C

colore:

 nero

 bianco

Esecuzione:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A



Feller-NR: 3407.4.W.Q.A.61

E-NR: 331 416 100

EAN: 7613175467108

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatori variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatori elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Sistema de fissaggio SNAPFIX® - Profondità 36 mm - Q.A (53) - bianco - IP20

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:



Name / Kategorie

Magneete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200

Scheda dati: 3407.4.W.Q.A.61

	Blocco per il set di copertura Wiser -	3420.STOP.Q.SET.EB
	STANDARDdue - Per il montaggio in costruzione leggera	333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura	920-3407.4.Q.A.61
	variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - Senza telaio di copertura - bianco	388 160 100
	Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - bianco	915-3400.4.I.QMI.61
		377 390 100
	Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - bianco	915-3400.4.MIN.QMI.61
		377 410 100
	Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - bianco	915-3400.4.PLUS.QMI.61
		377 460 100
	Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - bianco	915-3400.4.O.QMI.61
		377 450 100

Scomposizione:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2	3407.B.BAE
	canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Funzionale con comando Wiser - Sistema de ...	331 406 790
	Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B	926-3407.4.W.B.Q.61
	- Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...	333 986 100