

STANDARDdue

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B


colore:


nero



bianco

Esecuzione:


Q



QMI



QX.54

Feller-NR: 3407.4.W.QMI.60

E-NR: 333 410 150

EAN: 7613175375489

Variatore universale LED Wiser 2 canali WLAN Gen.B - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC - Permette di collegare l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN tramite l'app - 2 circuiti dimmer separati - Per retrofit LED variabili 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Per trasformatore variabili (RC/RL) con fonti luminose BT (alogeno, LED) 150 VA - La combinazione di trasformatore elettronici e convenzionali in esercizio a carico misto non è possibile - Luminosità minima e massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato con LED integrato - 4 tasti - Disco frontale 53 mm, per ritaglio 50 mm - Profondità 36 mm - QMI - nero - IP20 - 90 x 90 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	4
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR

Magnete Wiser - Con moschettone
- rosso - Per la messa in funzione di Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



Tasto Wiser - Con simbolo I (ON) - nero

915-3400.4.I.QMI.60
377 390 150

Scheda dati: 3407.4.W.QMI.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
variatore Wiser 2 canali - 4 tasti - nero

920-3407.4.QMI.A.60
388 161 150



Blocco per il set di copertura Wiser -
STANDARDdue - Per il montaggio in
costruzione leggera

3420.STOP.Q.SET.EB
333 999 100



Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60
377 410 150



Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60
377 460 150



Tasto Wiser - Con simbolo O (OFF) - nero

915-3400.4.O.QMI.60
377 450 150

Scomposizione:



Name / Kategorie

Unità funzionale variatore universale LED Wiser 2
canali - 2 uscite dimmerabili, 230 V AC -
Funzionale con comando Wiser - BSM

Feller-Nr / E-NR

3407.B.BSM
333 403 780



Comando variatore Wiser 2 canali WLAN Gen.B
- Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e
tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...

926-3407.4.W.B.QMI.60
333 980 150