

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv bringt die über 100-jährige Designkompetenz bei Feller auf den Punkt. Jedes De



Farbe:

☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:

☒ QMI.A

☐ Q.A

☐ QX.54.A

Feller-NR: 3407.4.W.QMI.A.61

E-NR: 331 410 100

EAN: 7613175467122

STANDARDdue (SNAPFIX) - Wiser
LED-Universaldimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - 2
dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Ermöglicht das
Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein
WLAN-Heimnetzwerk per App - 2 separate Dimmkreise
- Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) -
Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel
(Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von
elektronischen und konventionellen Transformatoren
nicht möglich - Minimale und maximale Helligkeit
einstellbar - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit
integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für
Bohrung 50 mm - SNAPFIX® Befestigungssystem -
Einbautiefe 36 mm - QMI.A - weiss - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:



Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur
Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG
333 999 200

	Arretierung für Wiser Abdeckset -	3420.STOP.Q.SET.EB
	STANDARDdue - Für Montage im Leichtbau	333 999 100
	STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser	920-3407.4.QMI.A.61
	Dimmer 2-Kanal - 4 Tasten - weiss	388 161 100
	Wiser Taste - Mit Symbol I (Ein) - weiss	915-3400.4.I.QMI.61
		377 390 100
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - weiss	915-3400.4.MIN.QMI.61
		377 410 100
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - weiss	915-3400.4.PLUS.QMI.61
		377 460 100
	Wiser Taste - Mit Symbol O (Aus) - weiss	915-3400.4.O.QMI.61
		377 450 100

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3407.B.BAM
	2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - SNAPFIX®...	331 403 790
	Bedienaufsatz Wiser Dimmer 2-Kanal WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate, Licht und Storen, Wetterstation, Raumtemperatursensor - Fu...	926-3407.4.W.B.QMI.61
		333 980 100