

Bajonett Befestigungssystem

Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal


Farbe:
☐ farbneutral

Bauart:


BSE



BSM

Feller-NR: 3407.B.BSM

E-NR: 333 403 780

EAN: 7613175051499

Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer 2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC - Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - 2 separate Dimmkreise - Für dimmbare Retrofit LED 75 VA (RC) / 25 VA (RL) - Für dimmbare Trafo (RC/RL) mit NV-Leuchtmittel (Halogen, LED) 150 VA - Mischlastbetrieb von elektronischen und konventionellen Transformatoren nicht möglich - Mit Steckklemmen - Einbautiefe 36 mm - BSM - IP20

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

0

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

0

Mit LED-Anzeige:

Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

Feller-Nr / E-NR

3420-2.MAG

333 999 200

Zerlegung:

Name / Kategorie

Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm

Feller-Nr / E-NR

2711

376 163 000



Funktionseinsatz Wiser LED-Universaldimmer	3407.B.BSE
2-Kanal - 2 dimmbare Ausgänge, 230 V AC -	333 406 780
Funktionsfähig mit Wiser Bedienaufsatz - BSE	