

Scheda dati: 3411.2.W.QX.54.60

STANDARDdue

Variatore DALI Wiser 1 canale WLAN Gen.B



colore:

■ nero

■ bianco

Esecuzione:

■ Q

■ QMI

■ QX.54

Feller-NR: 3411.2.W.QX.54.60

E-NR: 333 431 150

EAN: 7613175388533

Variatore DALI Wiser 1 canale WLAN Gen.B -
Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di
alimentazione elettronica DALI - Permette di collegare
l'intero sistema Wiser in una rete domestica WLAN
tramite l'app - Alimentazione tensione per mass. 32
alimentazioni elettroniche DALI - Luminosità minima e
massima regolabile - Con morsetti a innesto - Illuminato
con LED integrato - 2 tasti - Disco frontale 53 mm, per
ritaglio 50 mm - Altezza 54 mm - QX.54 - nero - IP20 -
76 x 76 mm

senza alogeni:	Sì
applicazione:	controllo di utenze elettriche
qualità del materiale:	Duroplast
numero di punti di azionamento:	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con indicatore a LED:	Sì

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

■ Tasto Wiser - Con simbolo ? (Meno) - nero

915-3400.4.MIN.QMI.60

377 410 150

■ Tasto Wiser - Con simbolo + (Più) - nero

915-3400.4.PLUS.QMI.60

377 460 150

Scheda dati: 3411.2.W.QX.54.60



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set di copertura
variatore Wiser 1 canal - 2 tasti - Senza telaio
di copertura - nero

920-3406.2.Q.A.60

388 156 150

Scomposizione:



Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54

Feller-Nr / E-NR

912.FX.54

283 915 000



Unità funzionale variatore DALI Wiser 1 canale -
Certificato DALI-2 - 230 V AC, per il controllo di
alimentazione elettronica DALI - F...

3411.B.BSE

333 426 780



Comando variatore Wiser 1 canale WLAN Gen.B
- Per ogni impianto fino 100 apparecchi, luci e
tapparelle, stazione meteo, sensore temperatur...

926-3406.2.W.B.Q.60

333 966 150



Coperchio per apparecchi QX - Per 1
apparecchio - Con ritaglio STANDARDdue 50
mm - Senza cornice plastica (da comandare
separatamente)...

901.QX.54.60

283 011 150