

Fiche technique: 3411.2.W.QX.54.A.61

STANDARDdue (SNAPFIX)

STANDARDdue (SNAPFIX) Variateur DALI Wiser 1 canal WLAN Gen.B

EDIZIO.liv est l'aboutissement de la compétence en design de plus de 100 ans de Feller.



couleur:

 noir

 blanc

Assortiment:

 QMI.A

 Q.A

 QX.54.A

Feller-NR: 3411.2.W.QX.54.A.61

E-NR: 331 431 100

EAN: 7613175453866

STANDARDdue (SNAPFIX) - Variateur DALI Wiser 1 canal WLAN Gen.B - Certifié DALI-2 - 230 V AC, pour la commande des BE DALI - Permet l'intégration de l'ensemble du système Wiser dans un réseau domestique WLAN via app - Alimentation de tension pour max. 32 BE DALI - Luminosité minimale et maximale réglable - Avec bornes enfichables - Éclairé par LED intégrée - 2 touches - Disque frontale 53 mm, pour découpe 50 mm - Système de fixation SNAPFIX® - Hauteur 58 mm - QX.54.A - blanc - IP20 - 76 x 76 mm

sans halogène:	Oui
application:	commande de consommateurs électriques
qualité du matériau:	Duroplast
nombre de points actionnable:	2
matériau:	matière synthétique
nombre de touches:	2
avec affichage LED:	Oui

Accessoires:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Aimant Wiser - Avec mousqueton - rouge -
Pour la mise en service de Wiser by Feller

3420-2.MAG

333 999 200



Blocage pour set de recouvrement Wiser -
STANDARDdue - Pour un montage dans une
construction légère

3420.STOP.Q.SET.EB

333 999 100

Fiche technique: 3411.2.W.QX.54.A.61



STANDARDdue (SNAPFIX) - Set de
recouvrement variateur Wiser 1 canal - 2
touches - Sans cadre de recouvrement - blanc

920-3406.2.Q.A.61

388 156 100



Touche Wiser - Avec symbole ? (Moins) -
blanc

915-3400.4.MIN.QMI.61

377 410 100



Touche Wiser - Avec symbole + (Plus) - blanc

915-3400.4.PLUS.QMI.61

377 460 100

Décomposition:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



STANDARDdue (SNAPFIX) - Plaque de base -
Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil -
Système de fixation SNAPFIX® - Composant

912.X.54.EA

283 000 110



Unité fonctionnelle variateur DALI Wiser 1 canal
- Certifié DALI-2 - 230 V AC, pour la commande
des BE DALI - Fonctionnel avec command...

3411.B.BAE

331 426 790



STANDARDdue (SNAPFIX) - Capot pour
appareils QX - Pour 1 appareil - Avec découpe
STANDARDdue 50 mm - Sans cadre
synthétique (à comma...

901.QX.54.A.61

283 200 100



Commande variateur Wiser 1 canal WLAN Gen.B
- Par installation jusqu'à 100 appareils, lumière
et stores, station météo, capteur de tempéra...

926-3406.2.W.B.Q.61

333 966 100