

STANDARDdue

Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B


Farbe:
☒ schwarz

☐ weiss

Bauart:
☐ Q

☒ QMI

☐ QX.54

Feller-NR: 3411.4.S.W.QMI.60

E-NR: 333 450 150

EAN: 7613175398587

Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal Szene WLAN Gen.B - DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung von DALI-EVG - Ermöglicht das Einbinden der kompletten Wiser Anlage in ein WLAN-Heimnetzwerk per App - Spannungsversorgung für max 32 DALI-EVG - Minimale und maximale Helligkeit einstellbar - Die Szenentaste ermöglicht das Speichern und Abrufen von Szenen - Mit Steckklemmen - Beleuchtbar mit integrierter LED - 4 Tasten - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Einbautiefe 36 mm - QMI - schwarz - IP20 - 90 x 90 mm

Halogenfrei:

Ja

Anwendung:

steuern elektrischer Verbraucher

Werkstoffgüte:

Duroplast

Anzahl der Betätigungspunkte

4

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

4

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Wiser Magnet - Mit Karabiner - Rot - Zur Inbetriebnahme von Wiser by Feller

3420-2.MAG
333 999 200



STANDARDdue (SNAPFIX) - Abdeckset Wiser Dimmer 1-Kanal Szene - 4 Tasten - schwarz

920-3406.4.S.QMI.A.60
388 159 150

	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 1 - schwarz	915-3400.4.S1.QMI.60 377 470 150
	Wiser Taste - Mit Symbol ? (Minus) - schwarz	915-3400.4.MIN.QMI.60 377 410 150
	Wiser Taste - Mit Symbol + (Plus) - schwarz	915-3400.4.PLUS.QMI.60 377 460 150
	Wiser Taste - Mit Symbol Szene 2 - schwarz	915-3400.4.S2.QMI.60 377 480 150

Zerlegung:



Name / Kategorie

Funktionseinsatz Wiser DALI-Dimmer 1-Kanal -
DALI-2 zertifiziert - 230 V AC, zur Ansteuerung
von DALI-EVG - Funktionsfähig mit Wiser B...

Feller-Nr / E-NR

3411.B.BSM
333 423 780



Bedienaufsatz Wiser Dimmer 1-Kanal Szene
WLAN Gen.B - Für Anlagen bis 100 Apparate,
Licht und Storen, Wetterstation,
Raumtemperatursensor ...

926-3406.4.S.W.B.QMI.60
333 970 150