

## Einbauapparate FLF UNI-Taster



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

FLF

**Feller-NR:** 3851.FLF.LED.61

**E-NR:** 405 310 100

**EAN:** 7611386241876

UNI-Taster - Spannungsbereich für Taster 12-48 V DC /  
12-36 V AC - Betriebsstrom LED 2 mA bei 5 V DC, 6  
mA bei 48 V DC - Mit LED Rot - Einfach-Taste - Mit  
Wago-Steckklemmen - Einbautiefe 13 mm - FLF - weiss  
- IP20 - 37,5 x 62,5 mm

|                                     |             |
|-------------------------------------|-------------|
| <b>Montageart:</b>                  | Unterputz   |
| <b>Mit Display:</b>                 | Nein        |
| <b>Mit Infrarot-Sensor:</b>         | Nein        |
| <b>Mit Raumthermostat:</b>          | Nein        |
| <b>Werkstoffgüte:</b>               | Thermoplast |
| <b>Anzahl der Betätigungspunkte</b> | 1           |
| <b>Werkstoff:</b>                   | Kunststoff  |
| <b>Anzahl der Tasten:</b>           | 1           |
| <b>Mit Beschriftungsfeld:</b>       | Ja          |
| <b>Schutzart (IP):</b>              | IP20        |
| <b>Mit LED-Anzeige:</b>             | Ja          |

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

Taste - Für UNI-Taster FLF - Mit LED

**Feller-Nr / E-NR**

915-3804-1.EMI.LED.61

377 126 100

Datenblatt: 3851.FLF.LED.61

