

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3901-1.FX.39.61

E-NR: 203 200 000

EAN: 7611386141756

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - weiss

900-3901-1.FMI.61
378 172 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - weiss

915-4701-11.FMI.61
378 023 000



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - weiss

985.FX.39.61
283 900 000

Datenblatt: 3901-1.FX.39.61


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.61
weiss 283 904 000



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.61
Set zu 10 Stück - Ohne LED - weiss 323 900 000

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE -	323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -	900-3901-1.FMI.61
Ohne LED - weiss	378 172 000



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste -	915-4701-11.FMI.61
Ohne LED - 1-Tastenbedienung - weiss	378 023 000



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX -	901.FX.39.61
weiss	283 904 000