

Datenblatt: 3901-1.FX.39.P.65

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster





Feller-NR: 3901-1.FX.39.P.65

E-NR: 203 220 030 **EAN:** 7611386142135

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Einfach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	1
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	1
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

Name / Kategorie

Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - hellgrau

Feller-Nr / E-NR 900-3901-1.FMI.65

378 172 030



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage -

915-4701-11.FMI.P.65

378 623 030



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate -

Für 1 Apparat - FX.39 - hellgrau

1-Tastenbedienung - hellgrau

985.FX.39.65 283 900 030





Datenblatt: 3901-1.FX.39.P.65



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.65 hellgrau 283 904 030



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.65 Set zu 10 Stück - Ohne LED - hellgrau 323 900 030

Zerlegung:

Name / Kategorie

Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm

Feller-Nr / E-NR 3900.BSE 323 182 000

•

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000 FX.39

-

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/1 Taste - 915-4701-11.FMI.P.65
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 378 623 030
1-Tastenbedienung - hellgrau

Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.65 hellgrau 283 904 030



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - 900-3901-1.FMI.65 Ohne LED - hellgrau 378 172 030