

**Fiche technique: 3901-2.FX.39.P.67**
**EDIZIOdue colore**
**EDIZIOdue colore Pousoir UNI**

**couleur:**
 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

**Assortiment:**
 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3901-2.FX.39.P.67

**E-NR:** 203 221 040

**EAN:** 7611386144627

EDIZIOdue colore - Pousoir UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Courant de commutation min. 1 mA, max. 50mA - Max. 14 L - Avec bornes à vis - Sans LED - Avec étiquette en papier - Touche simple - Commande à 2 touches - Hauteur 44 mm - FX.39 - gris foncé - IP20 - 74 x 74 mm - Commande à 2 touches

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| <b>mode de montage:</b>              | apparent                |
| <b>avec affichage:</b>               | Non                     |
| <b>avec détecteur IR:</b>            | Non                     |
| <b>avec thermostat d'ambiance:</b>   | Non                     |
| <b>qualité du matériau:</b>          | matière thermoplastique |
| <b>nombre de points actionnable:</b> | 2                       |
| <b>matériau:</b>                     | matière synthétique     |
| <b>nombre de touches:</b>            | 1                       |
| <b>avec champ d'inscription:</b>     | Oui                     |
| <b>indice de protection (IP):</b>    | IP20                    |
| <b>avec affichage LED:</b>           | Non                     |

**Accessoires:**

**Name / Kategorie**

Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans touches - Sans LED - gris foncé

**Feller-Nr / E-NR**

 900-3901-2.FMI.67  
 378 173 040


Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - Modules laterals LED supplémentaire avec LED joindre - 1/1 touche - Sans LED - Avec éti...

 915-4701-21.FMI.P.67  
 378 624 040


Capot avec plaque de base pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX.39 - gris foncé

 985.FX.39.67  
 283 900 040

**Fiche technique: 3901-2.FX.39.P.67**


Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67  
 - gris foncé 283 904 040



Module latéral - Pour KNX, UNI et zeprion - 918-4700.FMI.67  
 Set avec 10 pièces - Sans LED - gris foncé 323 900 040

**Décomposition:**


| Name / Kategorie   | Feller-Nr / E-NR         |
|--|--------------------------|
| Plaque de base - Avec cadre synthétique -<br>Pour 1 appareil - FX.39 | 912.FX.39<br>283 914 000 |



Support de montage pour poussoirs UNI - Pour 3900.BSE  
 version bornes à vis - BSE - Distance de 323 182 000  
 fixation 52 mm



Touche pour poussoirs KNX et poussoirs UNI - 915-4701-21.FMI.P.67  
 Modules laterals LED supplémentaire avec LED 378 624 040  
 joindre - 1/1 touche - Sans LED - Avec éti...



Capot pour appareils FX - Pour 1 appareil - FX 901.FX.39.67  
 - gris foncé 283 904 040



Plaque frontale pour poussoirs UNI - Sans 900-3901-2.FMI.67  
 touches - Sans LED - gris foncé 378 173 040