Datenblatt: 3902-1.FM.41

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

- silver
- crema
- sand
- vanille
- berry
- coffee
- schwarz
- weiss
- hellgrau
- dunkelgrau
- olive
- lemon

Bauart:

- F
- FM
- FMI

Feller-NR: 3902-1.FM.41
E-NR: 323 502 800
EAN: 7611386486963

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - FM - berry - IP20 - 77 x 77 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:	Unterputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	2
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - berry	900-3902-1.FMI.41 378 174 800
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - berry	915-4702-12.FMI.41 378 026 800
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Ohne LED - berry	918-4700.FMI.41 323 900 800

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch

Datenblatt: 3902-1.FM.41

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSM - farbneutral	3900.BSM 323 192 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - berry	915-4702-12.FMI.41 378 026 800
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - berry	915-4702-12.FMI.41 378 026 800
	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - berry	900-3902-1.FMI.41 378 174 800

Feller AG | Bergstrasse 70 | Postfach | CH-8810 Horgen
Telefon 0844 72 73 74
customercare.feller@feller.ch | www.feller.ch