

## EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.39

**Feller-NR:** 3902-1.FX.39.60

**E-NR:** 203 202 950

**EAN:** 7611386146799

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - schwarz - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	2
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	2
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Nein

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - schwarz

900-3902-1.FMI.60  
378 174 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - schwarz

915-4702-12.FMI.60  
378 026 950



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - schwarz

985.FX.39.60  
283 900 950

**Datenblatt: 3902-1.FX.39.60**


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60  
 schwarz 283 904 950



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.60  
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - schwarz 323 900 950



Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.60  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 950  
 schwarz

**Zerlegung:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -	283 914 000
FX.39	



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für 3900.BSE  
 Schraubklemmen-Version - BSE - 323 182 000  
 Befestigungsdistanz 52 mm



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - 900-3902-1.FMI.60  
 Ohne LED - schwarz 378 174 950



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.60  
 schwarz 283 904 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.60  
 Ohne LED - 1-Tastenbedienung - schwarz 378 026 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.60  
 Ohne LED - 1-Tastenbedienung - schwarz 378 026 950

Datenblatt: 3902-1.FX.39.60

