

Scheda dati: 3902-1.FX.39.60

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore Pulsante UNI





Feller-NR: 3902-1.FX.39.60 **E-NR:** 203 202 950 **EAN:** 7611386146799

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Senza LED - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - nero - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 1 tasto

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento	2
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	No

Accessorio:

Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-1.FMI.60 Senza LED - nero 378 174 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - 915-4702-12.FMI.60 Senza LED - Comando a 1 tasto - nero 378 026 950





Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.60 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - nero 283 900 950



Scheda dati: 3902-1.FX.39.60

7

Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.60 apparecchio - FX - nero 283 904 950



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.60 Kit con 10 pezzi - Senza LED - nero 323 900 950



Telaio di copertura EDIZIOdue colore - Con 2911.FMI.60 ritaglio unitario EDIZIOdue - 88 x 88 mm - nero 334 911 950

Scomposizione:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39

912.FX.39 283 914 000



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3900.BSE Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di 323 182 000 fissaggio 52 mm



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - 915-4702-12.FMI.60 Senza LED - Comando a 1 tasto - nero 378 026 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - 915-4702-12.FMI.60 Senza LED - Comando a 1 tasto - nero 378 026 950



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-1.FMI.60 Senza LED - nero 378 174 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.60 apparecchio - FX - nero 283 904 950

by Schneider Electric

Scheda dati: 3902-1.FX.39.60