

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3902-1.FX.39.65




E-NR: 203 202 030

EAN: 7611386146812



EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - hellgrau - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| Montageart: | Aufputz |
| Mit Display: | Nein |
| Mit Infrarot-Sensor: | Nein |
| Mit Raumthermostat: | Nein |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| Anzahl der Betätigungspunkte | 2 |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Anzahl der Tasten: | 2 |
| Mit Beschriftungsfeld: | Ja |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Mit LED-Anzeige: | Nein |

Zubehör:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|-----------------------------------|
|  | Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - hellgrau | 900-3902-1.FMI.65 378 174 030 |
|  | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau | 915-4702-12.FMI.65 378 026 030 |
|  | Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - hellgrau | 985.FX.39.65 283 900 030 |

Datenblatt: 3902-1.FX.39.65

| | | |
|--|--|--------------------------------|
|  | Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - hellgrau | 901.FX.39.65 283 904 030 |
|  | Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - Set zu 10 Stück - Ohne LED - hellgrau | 918-4700.FMI.65 323 900 030 |
|  | Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - hellgrau | 2911.FMI.65 334 911 030 |

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|---|-----------------------------------|
|  | Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm | 3900.BSE 323 182 000 |
|  | Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39 | 912.FX.39 283 914 000 |
|  | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau | 915-4702-12.FMI.65 378 026 030 |
|  | Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - hellgrau | 915-4702-12.FMI.65 378 026 030 |
|  | Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - hellgrau | 900-3902-1.FMI.65 378 174 030 |
|  | Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - hellgrau | 901.FX.39.65 283 904 030 |

Datenblatt: 3902-1.FX.39.65

