

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster


Farbe:
 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:
 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3902-1.FX.39.L.57

E-NR: 203 212 890

EAN: 7611386498003

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Zweifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:

Aufputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

2

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

2

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - coffee

900-3902-1.FMI.L.57

378 274 890


Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4702-12.FMI.L.57

378 226 890



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - coffee

985.FX.39.57

283 900 890

Datenblatt: 3902-1.FX.39.L.57


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57
coffee
283 904 890



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeprion - 918-4700.FMI.L.57
Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee
323 909 890

Zerlegung:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm
3900.BSE
323 182 000



Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 912.FX.39
FX.39
283 914 000



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - coffee
900-3902-1.FMI.L.57
378 274 890



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57
coffee
283 904 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.L.57
Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee
378 226 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.L.57
Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee
378 226 890