

**Scheda dati: 3902-1.FX.39.L.P.60**

## EDIZIOdue colore

### EDIZIOdue colore Pulsante UNI



#### colore:

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

#### Esecuzione:

- |                            |                              |   |
|----------------------------|------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input checked="" type="checkbox"/> FX.39 |
|----------------------------|------------------------------|---|

**Feller-NR:** 3902-1.FX.39.L.P.60

**E-NR:** 203 232 950

**EAN:** 7611386147062

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 1 tasto - Altezza 44 mm - FX.39 - nero - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 1 tasto

**modo di montaggio:**

apparente

**con display:**

No

**con sensore IR:**

No

**con termostato per ambienti:**

No

**qualità del materiale:**

materiale termoplastico

**numero di punti di azionamento:**

2

**materiale:**

materiale sintetico

**numero di tasti:**

2

**con campo per dicitura:**

Sì

**grado di protezione (IP):**

IP20

**con indicatore a LED:**

Sì

#### Accessorio:

##### Name / Kategorie

##### Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-1.FMI.L.60  
Con LED - nero 378 274 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - nero 915-4702-12.FMI.L.P.60  
378 526 950



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - nero 985.FX.39.60  
283 900 950

**Scheda dati: 3902-1.FX.39.L.P.60**


Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - nero

901.FX.39.60

283 904 950



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - Kit con 10 pezzi - Con LED - nero

918-4700.FMI.L.60

323 909 950

**Scomposizione:**

<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
-------------------------	-------------------------



Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di fissaggio 52 mm

3900.BSE

323 182 000



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39

912.FX.39

283 914 000



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - Con LED - nero

900-3902-1.FMI.L.60

378 274 950



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX - nero

901.FX.39.60

283 904 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - nero

915-4702-12.FMI.L.P.60

378 526 950



Tasto per pulsante KNX e UNI - 1/2 tasto - Con LED - Con targhetta - Comando a 1 tasto - nero

915-4702-12.FMI.L.P.60

378 526 950