

Scheda dati: 3902-2.FX.39.L.P.67

# **EDIZIOdue** colore

# EDIZIOdue colore Pulsante UNI





Feller-NR: 3902-2.FX.39.L.P.67

**E-NR**: 203 233 040 **EAN**: 7611386149714

EDIZIOdue colore - Pulsante UNI - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Corrente di commutazione min 1 mA, max. 50 mA - Mass. 14 L - Con morsetti a vite - Con LED blu - Con targhetta - Tasto doppio - Comando a 2 tasti - Altezza 44 mm - FX.39 - grigio scuro - IP20 - 74 x 74 mm - Comando a 2 tasti

modo di montaggio:	apparente
con display:	No
con sensore IR:	No
con termostato per ambienti:	No
qualità del materiale:	materiale termoplastico
numero di punti di azionamento	4
materiale:	materiale sintetico
numero di tasti:	2
con campo per dicitura:	Sì
grado di protezione (IP):	IP20
con indicatore a LED:	Sì

### Accessorio:

### Name / Kategorie Feller-Nr / E-NR



Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.L.67 Con LED - grigio scuro 378 275 040



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.P.67 LED supplementari - Con LED - Con targhetta 378 527 040

- Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - g...



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi 985.FX.39.67 FX - Per 1 apparecchio - FX.39 - grigio scuro 283 900 040



Scheda dati: 3902-2.FX.39.L.P.67



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040



Elemento laterale - Per KNX, UNI e zeptrion - 918-4700.FMI.L.67 Kit con 10 pezzi - Con LED - grigio scuro 323 909 040

#### Scomposizione:

Name / Kategorie

Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per 1 apparecchio - FX.39

Feller-Nr / E-NR

912.FX.39 283 914 000

Alloggiamento di montaggio per pulsante UNI - 3900.BSE Per versione morsetti a vite - BSE - Distanza di 323 182 000 fissaggio 52 mm

X X X X X X X X X Placca frontale per pulsante UNI - Senza tasto - 900-3902-2.FMI.L.67 Con LED - grigio scuro 378 275 040

Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.P.67 LED supplementari - Con LED - Con targhetta 378 527 040 - Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - g...



Tasto per pulsante KNX e UNI - Elementi laterali 915-4702-22.FMI.L.P.67 LED supplementari - Con LED - Con targhetta 378 527 040 - Comando a 2 tasti - 1/2 tasto - g...



Coperchio per apparecchi FX - Per 1 901.FX.39.67 apparecchio - FX - grigio scuro 283 904 040