

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3902-2.FX.39.P.57




E-NR: 203 223 890

EAN: 7611386479576

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Mit Papiereinlage - Zweifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - 2-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	4
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	2
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Nein

Zubehör:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - coffee	900-3902-2.FMI.57 378 175 890
	Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...	915-4702-22.FMI.P.57 378 627 890
	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - coffee	985.FX.39.57 283 900 890

Datenblatt: 3902-2.FX.39.P.57


Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57
coffee 283 904 890



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.57
Set zu 10 Stück - Ohne LED - coffee 323 900 890

Zerlegung:


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Befestigungsbügel - Mit	912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	283 914 000



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für 3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE - 323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.P.57
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 627 890
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.P.57
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 627 890
Ohne LED - Mit Papiereinlage - 2-Taste...



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.57
coffee 283 904 890



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - 900-3902-2.FMI.57
Ohne LED - coffee 378 175 890