

## EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



### Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

### Bauart:

 F

 FMI




 FX.39

**Feller-NR:** 3903-1.F.57  
**E-NR:** 323 804 890  
**EAN:** 7611386479613

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Ohne LED - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - coffee - IP20 - 60 x 60 mm - 1-Tastenbedienung

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Mit Display:</b>	Nein
<b>Mit Infrarot-Sensor:</b>	Nein
<b>Mit Raumthermostat:</b>	Nein
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Anzahl der Betätigungspunkte</b>	3
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Anzahl der Tasten:</b>	3
<b>Mit Beschriftungsfeld:</b>	Ja
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Mit LED-Anzeige:</b>	Nein

### Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
 Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Ohne LED - coffee	900-3903-1.FMI.57 378 176 890
 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee	915-4702-12.FMI.57 378 026 890
 Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee	915-4704-14.FMI.57 378 037 890



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.57  
 Set zu 10 Stück - Ohne LED - coffee 323 900 890

**Zerlegung:**



<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für	3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE -	323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm	



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.57
Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee	378 037 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -	915-4704-14.FMI.57
Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee	378 037 890



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten -	900-3903-1.FMI.57
Ohne LED - coffee	378 176 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -	915-4702-12.FMI.57
Ohne LED - 1-Tastenbedienung - coffee	378 026 890