

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster


Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input checked="" type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.39 |
|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 3903-1.F.L.P.60

E-NR: 323 834 950

EAN: 7611386150284

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Mit Papiereinlage - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Einbautiefe 17 mm - F - schwarz - IP20 - 60 x 60 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:

Unterputz

Mit Display:

Nein

Mit Infrarot-Sensor:

Nein

Mit Raumthermostat:

Nein

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Anzahl der Betätigungspunkte

3

Werkstoff:

Kunststoff

Anzahl der Tasten:

3

Mit Beschriftungsfeld:

Ja

Schutzart (IP):

IP20

Mit LED-Anzeige:

Ja

Zubehör:
Name / Kategorie
Feller-Nr / E-NR


Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - schwarz

900-3903-1.FMI.L.60

378 276 950

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
Mit LED - Mit Papiereinlage -
1-Tastenbedienung - schwarz

915-4702-12.FMI.L.P.60

378 526 950

Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - Mit Papiereinlage -
1-Tastenbedienung - schwarz

915-4704-14.FMI.L.P.60

378 537 950

Datenblatt: 3903-1.F.L.P.60


Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeptrion - 918-4700.FMI.L.60
Set zu 10 Stück - Mit LED - schwarz 323 909 950

Zerlegung:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
-------------------------	-------------------------



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für 3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE - 323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit 900-3903-1.FMI.L.60
LED - schwarz 378 276 950



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.P.60
Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 537 950
1-Tastenbedienung - schwarz



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-14.FMI.L.P.60
Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 537 950
1-Tastenbedienung - schwarz



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4702-12.FMI.L.P.60
Mit LED - Mit Papiereinlage - 378 526 950
1-Tastenbedienung - schwarz