

EDIZIOdue colore

EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3903-1.FX.39.L.57

E-NR: 203 214 890

EAN: 7611386491721

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L - Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Dreifach-Taste - 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 - coffee - IP20 - 74 x 74 mm - 1-Tastenbedienung

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	3
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - coffee

900-3903-1.FMI.L.57
378 276 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4702-12.FMI.L.57
378 226 890



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4704-14.FMI.L.57
378 237 890

Datenblatt: 3903-1.FX.39.L.57

	Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.39 - coffee	985.FX.39.57 283 900 890
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
	Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - Set zu 10 Stück - Mit LED - coffee	918-4700.FMI.L.57 323 909 890

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Montageaufnahme für UNI-Taster - Für Schraubklemmen-Version - BSE - Befestigungsdistanz 52 mm	3900.BSE 323 182 000
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.39	912.FX.39 283 914 000
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee	915-4704-14.FMI.L.57 378 237 890
	Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee	915-4704-14.FMI.L.57 378 237 890
	Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - coffee	901.FX.39.57 283 904 890
	Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit LED - coffee	900-3903-1.FMI.L.57 378 276 890

Datenblatt: 3903-1.FX.39.L.57



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
Mit LED - 1-Tastenbedienung - coffee

915-4702-12.FMI.L.57
378 226 890