

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.39

Feller-NR: 3906-1.FX.39.L.35

E-NR: 203 217 010

EAN: 7611386159812

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - 12-48 V DC / 12-36 V
AC - Schaltstrom min 1 mA, max. 50 mA - Max. 14 L -
Mit Schraubklemmen - Mit LED Blau - Sechsfach-Taste
- 1-Tastenbedienung - Anbauhöhe 44 mm - FX.39 -
crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit
LED - crema

900-3906-1.FMI.L.35
378 279 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste -
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4704-12.FMI.L.35
378 235 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4708-14.FMI.L.35
378 250 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.39.35
Für 1 Apparat - FX.39 - crema 283 900 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema 283 904 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.L.35
Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 323 909 010

Zerlegung:



Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**
Montageaufnahme für UNI-Taster - Für 3900.BSE
Schraubklemmen-Version - BSE - 323 182 000
Befestigungsdistanz 52 mm



Befestigungsbügel - Mit 912.FX.39
Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 914 000
FX.39



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/2 Taste - 915-4704-12.FMI.L.35
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 235 010



Frontplatte für UNI-Taster - Ohne Tasten - Mit 900-3906-1.FMI.L.35
LED - crema 378 279 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.35
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 250 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4708-14.FMI.L.35
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 250 010



Kappe für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX - 901.FX.39.35
crema 283 904 010