

EDIZIOdue colore EDIZIOdue colore UNI-Taster



Farbe:

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

Bauart:

 F

 FMI

 FX.54

Feller-NR: 3923-2.FX.54.L.35

E-NR: 203 315 010

EAN: 7613175013152

EDIZIOdue colore - UNI-Taster - Seriell, mit Protokoll -
5 V DC - Steckverbinder - Mit LED Rot, Grün, Blau -
Dreifach-Taste - 2-Tastenbedienung - Anbauhöhe 59
mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Montageart:	Aufputz
Mit Display:	Nein
Mit Infrarot-Sensor:	Nein
Mit Raumthermostat:	Nein
Werkstoffgüte:	Thermoplast
Anzahl der Betätigungspunkte	6
Werkstoff:	Kunststoff
Anzahl der Tasten:	3
Mit Beschriftungsfeld:	Ja
Schutzart (IP):	IP20
Mit LED-Anzeige:	Ja

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Frontplatte für UNI-Taster - Version
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -
crema

900-3928.FMI.L.35
378 333 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste -
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4702-22.FMI.L.35
378 027 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste -
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema

915-4704-24.FMI.L.35
378 044 010



Seitenbaustein - Für KNX, UNI und zeption - 918-4700.FMI.L.35
Set zu 10 Stück - Mit LED - crema 323 909 010



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - 985.FX.54.35
Für 1 Apparat - FX.54 - crema 283 901 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010

Zerlegung:

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54	912.FX.54 283 915 000



Montageaufnahme für UNI-Taster - Für 3910.BSE
Steckklemmen-Version - BSE - 323 183 000
Befestigungsdistanz 52 mm



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.35
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 044 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - 1/4 Taste - 915-4704-24.FMI.L.35
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema 378 044 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010



Taste für KNX- und UNI-Taster - Zusätzliche 915-4702-22.FMI.L.35
Seitenbausteine mit LED beigelegt - 1/2 Taste - 378 027 010
Mit LED - 2-Tastenbedienung - crema



Frontplatte für UNI-Taster - Version	900-3928.FMI.L.35
Steckverbinder - 5 V DC - Stromaufnahme 1	378 333 010
mA, max. 19,2 mA - Ohne Tasten - Mit LED -	
crema	