

EDIZIOdue colore

Drehzahlsteller

Der neue Drehzahlsteller kommt unauffällig elegant daher und ist perfekt in die Designlinien



Farbe:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> schwarz |
| <input type="checkbox"/> weiss | <input type="checkbox"/> hellgrau | <input type="checkbox"/> dunkelgrau |

Bauart:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FMI | <input type="checkbox"/> FX.54 |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|

Feller-NR: 40060.FAN.FX.54.35

E-NR: 548 911 010

EAN: 7613175011356

Drehzahlsteller - 230 V AC, 50 Hz - 1-phasig, 20-400

VA - Anlauf bei Maximalspannung, einstellbar -

Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Nennstrom:

2 A

Montageart:

Aufputz

Bedienungsart:

Drehknopf

Breite:

74 mm

Höhe:

74 mm

Tiefe:

29 mm

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Anzahl der Stufen:

0

Schutzart (IP):

IP20

Zubehör:

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



- | | |
|--|----------------|
| Abdeckset - Für Drehzahlsteller - Ohne | 920-40060.F.35 |
| Abdeckrahmen - F - crema | 377 492 010 |



- | | |
|---|--------------|
| Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - | 985.FX.54.35 |
| Für 1 Apparat - FX.54 - crema | 283 901 010 |



- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema | 901.FX.54.35 |
| | 283 905 010 |

Datenblatt: 40060.FAN.FX.54.35
Zerlegung:
Name / Kategorie **Feller-Nr / E-NR**


Befestigungsbügel - Mit
 Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat -
 FX.54

912.FX.54

283 915 000



Drehzahlsteller - 1-phasig, 20-400 VA - BSE -
 farbneutral

40060.FAN.BSE

548 916 790



Abdeckset - Für Drehzahlsteller - Ohne
 Abdeckrahmen - F - crema

920-40060.F.35

377 492 010



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010