

EDIZIOdue colore

Drehzahlsteller

Der neue Drehzahlsteller kommt unauffällig elegant daher und ist perfekt in die Designlinien



Farbe:

crema

coffee

schwarz

weiss

hellgrau

dunkelgrau

Bauart:

F

FMI

FX.54

Feller-NR: 40060.FAN.FX.54.61

E-NR: 548 911 000

EAN: 7613175011448

Drehzahlsteller - 230 V AC, 50 Hz - 1-phasig, 20-400 VA - Anlauf bei Maximalspannung, einstellbar - Anbauhöhe 66 mm - FX.54 - weiss - IP20 - 74 x 74 mm

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| Nennstrom: | 2 A |
| Montageart: | Aufputz |
| Bedienungsart: | Drehknopf |
| Breite: | 74 mm |
| Höhe: | 74 mm |
| Tiefe: | 29 mm |
| Leistungsregelung stufenlos: | Ja |
| Anzahl der Stufen: | 0 |
| Schutzart (IP): | IP20 |

Zubehör:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Kappe mit Befestigungsbügel für FX-Apparate - Für 1 Apparat - FX.54 - weiss




985.FX.54.61
283 901 000



Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss

901.FX.54.61
283 905 000

Zerlegung:

| | Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
|  | Befestigungsbügel - Mit Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - FX.54 | 912.FX.54 283 915 000 |
|  | Drehzahlsteller - 1-phasig, 20-400 VA - BSE - farbneutral | 40060.FAN.BSE 548 916 790 |
|  | Kappe für FX-Apparate - FX.54 - weiss | 901.FX.54.61 283 905 000 |