

## STANDARDdue

### Drehzahlsteller

Der neue Drehzahlsteller kommt unauffällig elegant daher und ist perfekt in die Designlinien



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 40060.FAN.Q.61

**E-NR:** 548 916 100

**EAN:** 7613175010137

Drehzahlsteller - 230 V AC, 50 Hz - 1-phasig, 20-400 VA - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anlauf bei Maximalspannung, einstellbar - Einbautiefe 31 mm - Q - weiss - IP20 - Befestigungsdistanz 52 mm

<b>Nennstrom:</b>	2 A
<b>Montageart:</b>	Aufputz/Unterputz
<b>Bedienungsart:</b>	Drehknopf
<b>Breite:</b>	58 mm
<b>Höhe:</b>	58 mm
<b>Tiefe:</b>	46 mm
<b>Leistungsregelung stufenlos:</b>	Ja
<b>Anzahl der Stufen:</b>	0
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

**Zubehör:**

**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**



Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6  
249 999 960



Sicherungshalter mit Sicherung - feuerrot - Für Drehdimmer und Drehzahlsteller 30580 / 30583 / 30420

906-30560.43  
377 422 050

Zerlegung:



**Name / Kategorie**

Drehzahlsteller - 1-phasig, 20-400 VA - BSE - farbneutral

**Feller-Nr / E-NR**

40060.FAN.BSE  
548 916 790



Abdeckset - Für Drehzahlsteller - Ohne  
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für  
Bohrung 50 mm - Q - weiss

920-40060.Q.61  
377 492 100