

STANDARDdue

Drehzahlsteller

Der neue Drehzahlsteller kommt unauffällig elegant daher und ist perfekt in die Designlinien



Farbe:

 schwarz

 weiss

Bauart:

 Q

 QMI

 QX.54

Feller-NR: 40060.FAN.QX.54.60

E-NR: 548 911 150

EAN: 7613175010298

Drehzahlsteller - 230 V AC, 50 Hz - 1-phasig, 20-400 VA - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anlauf bei Maximalspannung, einstellbar - Anbauhöhe 65 mm - QX.54 - schwarz - IP20 - 76 x 76 mm

Nennstrom:

2 A

Montageart:

Aufputz

Bedienungsart:

Drehknopf

Breite:

76 mm

Höhe:

76 mm

Tiefe:

29 mm

Leistungsregelung stufenlos:

Ja

Anzahl der Stufen:

0

Schutzwart (IP):

IP20

Zubehör:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Sicherungshalter mit Sicherung - feuerrot - Für 906-30560.43

Drehdimmer und Drehzahlsteller 30580 / 30583 / 377 422 050
30420

Zerlegung:



Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 915 000
FX.54

Datenblatt: 40060.FAN.QX.54.60

Drehzahlsteller - 1-phasig, 20-400 VA - BSE - 40060.FAN.BSE
farbneutral 548 916 790



Abdeckset - Für Drehzahlsteller - Ohne 920-40060.Q.60
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für 377 492 150
Bohrung 50 mm - Q - schwarz



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901.QX.54.60
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne 283 011 150
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -
schwarz