

## STANDARDdue

### Drehzahlsteller

Der neue Drehzahlsteller kommt unauffällig elegant daher und ist perfekt in die Designlinien



**Farbe:**

schwarz

weiss

**Bauart:**

Q

QMI

QX.54

**Feller-NR:** 40060.FAN.QX.54.61

**E-NR:** 548 911 100

**EAN:** 7613175010311

Drehzahlsteller - 230 V AC, 50 Hz - 1-phasig, 20-400 VA - Frontscheibe 53 mm, für Bohrung 50 mm - Anlauf bei Maximalspannung, einstellbar - Anbauhöhe 65 mm - QX.54 - weiss - IP20 - 76 x 76 mm

<b>Nennstrom:</b>	2 A
<b>Montageart:</b>	Aufputz
<b>Bedienungsart:</b>	Drehknopf
<b>Breite:</b>	76 mm
<b>Höhe:</b>	76 mm
<b>Tiefe:</b>	29 mm
<b>Leistungsregelung stufenlos:</b>	Ja
<b>Anzahl der Stufen:</b>	0
<b>Schutzart (IP):</b>	IP20

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Sicherungshalter mit Sicherung - feuerrot - Für 906-30560.43

Drehdimmer und Drehzahlsteller 30580 / 30583 / 377 422 050

30420

**Zerlegung:**



**Name / Kategorie**

**Feller-Nr / E-NR**

Befestigungsbügel - Mit 912.FX.54

Kunststoff-Grundrahmen - Für 1 Apparat - 283 915 000

FX.54



Drehzahlsteller - 1-phasig, 20-400 VA - BSE - 40060.FAN.BSE  
farbneutral 548 916 790



Kappe für QX-Apparate - Für 1 Apparat - Mit 901.QX.54.61  
Bohrung STANDARDdue 50 mm - Ohne 283 011 100  
Kunststoff-Grundrahmen (separat bestellen) -  
weiss



Abdeckset - Für Drehzahlsteller - Ohne 920-40060.Q.61  
Abdeckplatte - Frontscheibe 53 mm, für 377 492 100  
Bohrung 50 mm - Q - weiss