

Scheda dati: 40080.F.35

EDIZI Due colore

Encoder rotativo di potenza DALI



colore:

- | | | |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema | <input type="checkbox"/> coffee | <input type="checkbox"/> nero |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F | <input type="checkbox"/> FM | <input type="checkbox"/> FMI |
| <input type="checkbox"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 40080.F.35

E-NR: 548 509 010

EAN: 7613175173139

Encoder rotativo di potenza DALI - 230 V AC, 50 Hz -
 Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI -
 Luminosità minima regolabile - Luminosità regolabile -
 Più punti di comando possibile - Alimentazione tensione
 per mass. 25 alimentazioni elettroniche DALI -
 Profondità 34 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

Accessorio:



| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|--|------------------|
| Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - crema | 920-40000.F.35 |
| | 378 340 010 |

Scomposizione:



| Name / Kategorie | Feller-Nr / E-NR |
|---|------------------|
| Encoder rotativo di potenza DALI - 230 V AC, 50 Hz - Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione per mas... | 40080.BSE |
| | 348 605 000 |

Scheda dati: 40080.F.35

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori non illuminato - Senza telaio di
copertura - F - crema

920-40000.F.35

378 340 010