

Scheda dati: 40080.F.65

EDIZI Due colore

Encoder rotativo di potenza DALI



colore:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> crema | <input type="radio"/> coffee | <input type="radio"/> nero |
| <input type="radio"/> bianco | <input type="radio"/> grigio chiaro | <input type="radio"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <input type="radio"/> F | <input type="radio"/> FM | <input type="radio"/> FMI |
| <input type="radio"/> FX.54 | | |

Feller-NR: 40080.F.65

E-NR: 548 509 030

EAN: 7613175172590

Encoder rotativo di potenza DALI - 230 V AC, 50 Hz -
 Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI -
 Luminosità minima regolabile - Luminosità regolabile -
 Più punti di comando possibile - Alimentazione tensione
 per mass. 25 alimentazioni elettroniche DALI -
 Profondità 34 mm - F - grigio chiaro - IP20 - 60 x 60 mm

Accessorio:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - grigio chiaro	920-40000.F.65 378 340 030

Scomposizione:



Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Encoder rotativo di potenza DALI - 230 V AC, 50 Hz - Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione per mas...	40080.BSE 348 605 000

Scheda dati: 40080.F.65

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori non illuminato - Senza telaio di
copertura - F - grigio chiaro

920-40000.F.65

378 340 030