

**Scheda dati: 40080.FM.61**

## EDIZI Due colore

Encoder rotativo di potenza DALI


**colore:**

- |                                 |  |                                       |
|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> crema  | <input type="checkbox"/> coffee        | <input type="checkbox"/> nero         |
| <input type="checkbox"/> bianco | <input type="checkbox"/> grigio chiaro | <input type="checkbox"/> grigio scuro |

**Esecuzione:**

- |                                |                             |                              |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> F     | <input type="checkbox"/> FM | <input type="checkbox"/> FMI |
| <input type="checkbox"/> FX.54 |                             |                              |

**Feller-NR:** 40080.FM.61

**E-NR:** 548 507 000

**EAN:** 7613175172828

Encoder rotativo di potenza DALI - 230 V AC, 50 Hz -  
Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI -  
Luminosità minima regolabile - Luminosità regolabile -  
Più punti di comando possibile - Alimentazione tensione  
per mass. 25 alimentazioni elettroniche DALI -  
Profondità 34 mm - FM - bianco - IP20 - 77 x 77 mm

**Accessorio:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - bianco	920-40000.F.61
	378 340 000

**Scomposizione:**


Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Encoder rotativo di potenza DALI - 230 V AC, 50 Hz - Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI - Alimentazione tensione per mas...	40080.BSM
	348 607 000

**Scheda dati: 40080.FM.61**

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per  
variatori non illuminato - Senza telaio di  
copertura - F - bianco 920-40000.F.61  
378 340 000