


Scheda dati: 40080.FX.54.35

EDIZI Due colore

Encoder rotativo di potenza DALI



colore:




crema



coffee



nero



bianco



grigio chiaro



grigio scuro

Esecuzione:



F



FM



FMI



FX.54

Feller-NR: 40080.FX.54.35

E-NR: 648 509 010

EAN: 7613175173023

Encoder rotativo di potenza DALI - 230 V AC, 50 Hz -

Per pilotaggio di alimentazione elettronica DALI -

Luminosità minima regolabile - Luminosità regolabile -

Più punti di comando possibile - Alimentazione tensione per mass. 25 alimentazioni elettroniche DALI - Altezza 66 mm - FX.54 - crema - IP20 - 74 x 74 mm

Accessorio:

Name / Kategorie

Feller-Nr / E-NR



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per variatori non illuminato - Senza telaio di copertura - F - crema

920-40000.F.35

378 340 010



Coperchio con staffa di fissaggio per apparecchi FX - Per 1 apparecchio - FX.54 - crema

985.FX.54.35

283 901 010



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema

901.FX.54.35

283 905 010

Scheda dati: 40080.FX.54.35**Scomposizione:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
------------------	------------------



Staffa di fissaggio - Con cornice plastica - Per
1 apparecchio - FX.54 912.FX.54

283 915 000



Encoder rotativo di potenza DALI - 230 V AC, 50 Hz - Per pilotaggio di alimentazione elettronica
DALI - Alimentazione tensione per mas...



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori non illuminato - Senza telaio di
copertura - F - crema 920-40000.F.35
378 340 010



Coperchio per apparecchi FX - FX.54 - crema 901.FX.54.35
283 905 010