

Fiche technique: 40080.FX.54.65

## EDIZIOdue colore

### Potentiomètre de puissance DALI



#### couleur:

 crema

 coffee

 noir

 blanc

 gris clair

 gris foncé

#### Assortiment:

 F

 FM

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40080.FX.54.65

**E-NR:** 648 509 030

**EAN:** 7613175173092

Potentiomètre de puissance DALI - 230 V AC, 50 Hz -  
 Pour le pilotage de ballasts DALI - Luminosité minimale réglable - Luminosité d'enclenchement réglable -  
 Plusieurs stations de commandes possibles -  
 Alimentation de tension pour max. 25 BE DALI -  
 Hauteur 66 mm - FX.54 - gris clair - IP20 - 74 x 74 mm

#### Accessoires:



##### Name / Kategorie

Set de recouvrement - Pour variateur rotatif -  
 Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair

##### Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.65  
 378 340 030



Capot avec plaque de base pour appareils FX -  
 Pour 1 appareil - FX.54 - gris clair





985.FX.54.65  
 283 901 030



Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair

901.FX.54.65  
 283 905 030

**Fiche technique: 40080.FX.54.65**
**Décomposition:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Plaque de base - Avec cadre synthétique - Pour 1 appareil - FX.54	912.FX.54 283 915 000
	Potentiomètre de puissance DALI - 230 V AC, 50 Hz - Pour le pilotage de ballasts DALI - Alimentation de tension pour max. 25 BE DALI ...	40080.BSE 348 605 000
	Capot pour appareils FX - FX.54 - gris clair	901.FX.54.65 283 905 030
	Set de recouvrement - Pour variateur rotatif - Pour variateurs non lumineux - Sans cadre de recouvrement - F - gris clair	920-40000.F.65 378 340 030