

**Datenblatt: 40300.RC.BSM**

## Bajonett Befestigungssystem

### Drehdimmer Phasenabschnitt


**Farbe:**
 farbneutral

**Bauart:**

**Feller-NR:** 40300.RC.BSM

**E-NR:** 548 293 790

**EAN:** 7611386007649



Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED -  
 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und  
 Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen  
 Transformator - Nicht geeignet für konventionelle  
 Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit  
 Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W  
 ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Einbautiefe 29 mm -  
 BSM - farbneutral - IP20 - 77 x 77 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	77 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	77 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	kapazitive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zubehör:**

Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
Distanzhülsen - Zur Verwendung eines Dimmers von Bajonett-Befestigungssystem mit Design EDIZIO.liv	933-DS.D.8.X.6 249 999 960

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Befestigungsplatte - 1-teilig - 1 x 1 - Mit 1 Einheitsausschnitt - 77 x 77 mm	2711 376 163 000
	Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - 20-300 W o...	40300.RC.BSE 548 296 790