

EDIZIOdue colore

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa



colore:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| <input type="radio"/> crema | <input type="radio"/> coffee | <input type="radio"/> nero |
| <input type="radio"/> bianco | <input type="radio"/> grigio chiaro | <input type="radio"/> grigio scuro |

Esecuzione:

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| <input type="radio"/> F | <input type="radio"/> FMI | <input type="radio"/> FX.54 |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|

Feller-NR: 40300.RC.F.35

E-NR: 548 296 010

EAN: 7611386007472

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -
 Illuminabile con LED - 230 V AC, 50 Hz - Per lampade
 ad incandescenza e lampade alogene a bassa tensione
 - Per trasformatore elettronico - Non utilizzare con i
 trasformatori convenzionali - Luminosità minima
 regolabile - Con contatto di commutazione per circuito
 d'inversione - 20-300 W ohmico, 20-300 VA capacitivo -
 Profondità 29 mm - F - crema - IP20 - 60 x 60 mm

modo di montaggio: incastrato

composizione: elemento base con piastra di copertura piena

senza alogeni: Sì

qualità del materiale: materiale termoplastico

adatto per grado di protezione (IP): IP20

larghezza dell'apparecchio: 60 mm

altezza dell'apparecchio: 60 mm

profondità dell'apparecchio: 29 mm

tipo di carico: carico capacitivo

materiale: materiale sintetico

tipo di fissaggio: fissaggio con vite

ingresso stazione secondaria: No

resistenza agli urti: -

Accessorio:



Name / Kategorie

Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
 variatori non illuminato - Senza telaio di
 copertura - F - crema

Feller-Nr / E-NR

920-40000.F.35
 378 340 010



Manicotti distanziali - Per l'utilizzo di un dimmer
 con sistema di montaggio a baionetta con design
 EDIZIO.liv

933-DS.D.8.X.6
 249 999 960

Scomposizione:



Name / Kategorie

Variatore rotativo a taglio di fase in discesa -
230 V AC, 50 Hz - Per lampade ad
incandescenza e lampade alogene a bassa
tensione - P...

Feller-Nr / E-NR

40300.RC.BSE
548 296 790



Set di copertura - Per variatore rotativo - Per
variatori non illuminato - Senza telaio di
copertura - F - crema

920-40000.F.35
378 340 010