

## EDIZIOdue colore

### Drehdimmer Phasenabschnitt



**Farbe:**

 crema

 coffee

 schwarz

 weiss

 hellgrau

 dunkelgrau

**Bauart:**

 F

 FMI

 FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FMI.35

**E-NR:** 548 290 010

**EAN:** 7611386008448

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtbar mit LED - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Einbautiefe 29 mm - FMI - crema - IP20 - 88 x 88 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	88 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	88 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	29 mm
<b>Lastart:</b>	kapazitive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein

**Zubehör:**

	Name / Kategorie	Feller-Nr / E-NR
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - FMI - crema	920-40000.FMI.35 378 342 010
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Für unbeleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - crema	920-40000.F.35 378 340 010

**Datenblatt: 40300.RC.FMI.35**


Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit 2911.FMI.35  
 EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - 334 911 010  
 crema



Distanzhülse - Zur Verwendung eines Dimmers 933-DS.D.8.X.6  
 von Bajonett-Befestigungssystem mit Design 249 999 960  
 EDIZIO.liv

**Zerlegung:**


<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
Drehdimmer Phasenabschnitt - 230 V AC, 50 Hz	40300.RC.BSM
- Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - 20-300 W o...	548 293 790



Abdeckset - Für Drehdimmer - Mit	920-40000.FMI.35
Abdeckrahmen - Für unbeleuchtete Dimmer - FMI - crema	378 342 010