

## EDIZIOdue colore

### Drehdimmer Phasenabschnitt Beleuchtet



**Farbe:**

weiss

**Bauart:**

F

FM

FMI

FX.54

**Feller-NR:** 40300.RC.FMI.61.74

**E-NR:** 548 290 670

**EAN:** 7611386033037

Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - Nicht geeignet für konventionelle Transformatoren - Minimale Helligkeit einstellbar - Mit Schaltkontakt für Wechselschaltung - 20-300 W ohmisch, 20-300 VA kapazitiv - Mit LED Blau 1,0 mA - Einbautiefe 29 mm - FMI - weiss - IP20 - 88 x 88 mm

<b>Montageart:</b>	Unterputz
<b>Zusammenstellung:</b>	Basiselement mit voller Abdeckplatte
<b>Halogenfrei:</b>	Ja
<b>Werkstoffgüte:</b>	Thermoplast
<b>Geeignet für Schutzart (IP):</b>	IP20
<b>Gerätebreite:</b>	88 mm
<b>Gerätehöhe:</b>	88 mm
<b>Gerätetiefe:</b>	49.5 mm
<b>Lastart:</b>	kapazitive Last
<b>Werkstoff:</b>	Kunststoff
<b>Befestigungsart:</b>	Befestigung mit Schraube
<b>Nebenstelleneingang:</b>	Nein
<b>Nennleistung:</b>	20 - 300 VA

**Zubehör:**



**Name / Kategorie**

Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss

**Feller-Nr / E-NR**

920-40000.FMI.SL.61  
378 343 000





Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Weiss, 1,0 mA

660.230V.LED.10  
209 990 600

	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Gelb, 1,0 mA	660.230V.LED.30 209 990 680
	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Rot, 1,0 mA	660.230V.LED.40 209 990 650
	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Blau, 1,0 mA	660.230V.LED.70 209 990 670
	Beleuchtung 230 V AC - Für Drehdimmer - LED 230 V Grün, 1,0 mA	660.230V.LED.80 209 990 660
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Ohne Abdeckrahmen - F - weiss	920-40000.F.SL.61 378 341 000
	Abdeckrahmen EDIZIOdue colore - Mit EDIZIOdue Einheitsausschnitt - 88 x 88 mm - weiss	2911.FMI.61 334 911 000

**Zerlegung:**

	<b>Name / Kategorie</b>	<b>Feller-Nr / E-NR</b>
	Drehdimmer Phasenabschnitt - Beleuchtet - 230 V AC, 50 Hz - Für Glüh- und Niedervolthalogenlampen - Für elektronischen Transformator - 20-300 W ohmisc...	40300.RC.BSM.74 548 293 770
	Abdeckset - Für Drehdimmer - Für beleuchtete Dimmer - Mit Abdeckrahmen - FMI - weiss	920-40000.FMI.SL.61 378 343 000